Штатив для Экшн камеры Mi: руководство пользователя

Технические характеристики:

Название: штатив для Экшн камеры Mi
Модель: XXJZPG01YM
Материал: алюминий
Размеры:
84,8 x 35 x 200,2 мм
Масса нетто: 127,5 г
Беспроводное соединение: Bluetooth 3.0
Длина в разложенном состоянии: 430 мм
Входное напряжение: 5 В⎓50 мА·ч
Входной порт: Micro-USB
Емкость аккумулятора: 55/60 мА·ч (минимальная/стандартная)
Тип аккумулятора: встроенный литий-ионный (несъемный)

Использование штатива:

Установка пульта

Откройте упаковку. Вытащите пульт Bluetooth из коробки в самом низу и установите его в силиконовое фиксирующее отверстие.

Сопряжение по Bluetooth

Включите 4K Экшн камеру Mi и пульт Bluetooth. Затем выполните сопряжение, следуя инструкциям в меню настроек камеры.

Подключение к камере

Шарнир может вращаться в диапазоне примерно от –90° до +90°. Зафиксируйте 4K Экшн камеру Mi на нем при помощи стандартной гайки в верхней его части с резьбой 1/4.

Использование камеры

Убедитесь, что 4K Экшн камера Mi и пульт Bluetooth объединены в пару.

- Переключите 4K Экшн камеру Mi в режим фотосъемки. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку фотосъемки.
- Переключите 4K Экшн камеру Mi в режим видеосъемки. Чтобы начать запись видео, нажмите кнопку фотосъемки. Чтобы остановить запись видео, нажмите кнопку фотосъемки еще раз.

Использование штатива

Штатив оснащен селфи-палкой. Раскройте ноги штатива и установите его на устойчивой горизонтальной поверхности.

Функции штатива

Штатив для Экшн-камеры Mi: функции

Инструкции по зарядке

Мигающий красный индикатор означает, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить. Во время зарядки индикатор светится красным, а при полной зарядке — голубым.

Индикаторы фотосъемки

Нажмите кнопку фотосъемки — загорится голубой индикатор.

Включение

Нажмите кнопку фотосъемки и удерживайте ее в течение 2 секунд. Отпустите ее, когда загорится голубой индикатор. Теперь пульт Bluetooth включен.

Режим сопряжения

После включения пульт Bluetooth попытается подключиться к устройству. Если ему это не удастся, он перейдет в режим ожидания сопряжения — начнет мигать голубой индикатор.

Режим установленной связи

Индикатор фотосъемки светится ярко-голубым.

Режим ожидания сопряжения

Индикатор фотосъемки мигает голубым.

Видео

Переключите 4K Экшн камеру Mi в режим видеосъемки. Чтобы начать запись видео, нажмите кнопку фотосъемки. Чтобы остановить запись видео, нажмите кнопку фотосъемки еще раз.

Перевод пульта Bluetooth в спящий режим и вывод из него

Когда пульт Bluetooth находится в спящем режиме, нажмите кнопку фотосъемки — его индикатор опять начнет ярко светиться. После выхода из спящего режима пульт Bluetooth попытается подключиться к 4K Экшн камере Mi автоматически. Если ему это не удастся, он перейдет в режим ожидания сопряжения — индикатор начнет мигать.

Спящий режим

Если в течение 10 минут после включения не будет установлена связь с устройством, пульт Bluetooth автоматически перейдет в спящий режим. Яркость индикатора фотосъемки будет уменьшена до 20 %, и он прекратит мигать. Пульт Bluetooth не выключается автоматически, находясь в спящем режиме. Он автоматически переходит в спящий режим при отключении от 4K Экшн камеры Mi (например, за пределами радиуса действия) или разрыве Bluetooth-соединения по любой причине.

Фотосъемка

Переключите 4K Экшн камеру Mi в режим фотосъемки и нажмите кнопку фотосъемки.

Подключение и фотосъемка во время зарядки

С помощью пульта можно подключаться к другому устройству и делать снимки даже во время зарядки. Вы можете сначала подключить его к источнику питания, а затем — к 4K Экшн камере Mi или наоборот.

Выключение

Нажмите кнопку фотосъемки и удерживайте ее в течение 3 секунд, когда пульт Bluetooth включен или находится в спящем режиме, — индикатор выключения погаснет.

Примечание:

- Зарядите это устройство перед первым использованием и используйте его в радиусе действия Bluetooth (10 м).
- Если не удается установить связь с 4K Экшн камерой Mi, выключите и включите штатив или Bluetooth камеры и повторите попытку.
- Низкий уровень заряда аккумулятора может негативно влиять на радиус действия и стабильность Bluetooth-соединения. Зарядите пульт Bluetooth, чтобы восстановить исходные характеристики.

Предупреждение:

- Храните и используйте это устройство при нормальной температуре окружающей среды.
- Не используйте это устройство под дождем и при высокой влажности.
- Не бросайте и не роняйте это устройство, чтобы не повредить его.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте это устройство.
- Не выбрасывайте встроенный литий-ионный аккумулятор вместе с другими отходами и не бросайте его в огонь.

ЗАКОНЧЕНО